

Procedură privind racordarea utilizatorilor la Rețeaua Electrică de Distribuție a S.C. TETAROM S.A.

S.C. TETAROM S.A. în calitate de operator de rețea și totodată titular de licență pentru distribuția energiei electrice, asigură accesul la Rețeaua Electrică de Distribuție (RED) proprie, în mod nediscriminatoriu, tuturor operatorilor economici care furnizează energie electrică precum și consumatorilor de energie electrică, cu condiția respectării normelor și standardelor de performanță prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

Utilizatorii care solicită racordarea instalațiilor electrice proprii la RED a S.C. TETAROM S.A. vor parcurge următoarele etape, în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 59/2013 pentru aprobarea *Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public*:

1. etapa preliminară de documentare și informare a viitorului utilizator:

- Utilizatorul poate solicita informații privind condițiile și posibilitățile de realizare a racordării la RED TETAROM a locului consum pe care îl deține, prezentând datele caracteristice ale acestuia.

2. depunerea de către viitorul utilizator a cererii de racordare și a documentației aferente pentru obținerea avizului tehnic de racordare:

- Utilizatorul poate depune cererea de racordare și documentația aferentă: direct, prin împuternicit legal, prin proiectant de specialitate sau prin furnizor.
- Cererea de racordare este un formular tip care se poate obține de la sediul S.C. TETAROM S.A.
- Documentația anexată cererii de racordare trebuie să conțină, după caz:
 - Avizul de amplasament, în copie, dacă este cazul;
 - Datele tehnice și energetice caracteristice locului de consum al utilizatorului;
 - Certificatul de urbanism în termen de valabilitate, în copie;
 - Plan de situație la scară, cu amplasarea în zonă a locului de consum, vizat de emitentul certificatului de urbanism ca anexă la acesta, în copie;
 - Plan urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Plan urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;
 - Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului, în copie;
 - Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de consum pentru care se solicită racordarea, în copie;

- Autorizația de construire a obiectivului, în termen de valabilitate, în copie, în situația în care se solicită racordarea unei organizări de șantier pentru realizarea acestuia;
- Alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în sprijinul cererii sale.
- În termen de 7 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare, S.C. TETAROM S.A. verifică documentația depusă și în cazul în care constată că acesta este incompletă solicită completarea acesteia.
- În termen de 10 zile calendaristice de la înregistrarea documentației complete, S.C. TETAROM S.A. transmite solicitantului factura de plată pentru emiterea avizului tehnic de racordare.

3. stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică și emiterea de către S.C. TETAROM S.A. a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare:

- Soluția de racordare se stabilește de către S.C. TETAROM S.A. prin fișă de soluție sau studiu de soluție, după caz, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat de ANRE.
- Studiul de soluție se elaborează pe bază de contract încheiat între S.C. TETAROM S.A. și utilizator.
- În situația în care soluția de racordare se stabilește prin fișă de soluție, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației complete depuse de utilizator, S.C. TETAROM S.A. va emite solicitantului Avizul Tehnic de Racordare (ATR) care conține condițiile tehnico-economice de racordare la rețea și care constituie, de asemenea, oferta operatorului de rețea la cererea de racordare a solicitantului. În cazul soluțiilor de racordare stabilite pe bază de studiu de soluție, Avizul Tehnic de Racordare este emis de S.C. TETAROM S.A. în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data comunicării în scris de către utilizator a opțiunii pentru una din soluții. Termenele menționate anterior pot fi prelungite corespunzător în cazul în care operatorul de rețea din amonte întârzie cu actualizarea Avizului Tehnic de Racordare / Certificatului de racordare pentru rețeaua de distribuție a operatorului S.C. TETAROM S.A.

4. încheierea contractului de racordare între S.C. TETAROM S.A. și utilizator:

- După primirea ofertei de racordare, exprimată prin avizul tehnic de racordare, utilizatorul poate solicita în scris operatorului de rețea încheierea contractului de racordare.
- La solicitarea utilizatorului, lucrările pentru realizarea instalației de racordare pot fi executate de către un anumit proiectant sau constructor atestat, ales de către acesta cu

condiția ca solicitantul să ceară în scris acest lucru înainte de încheierea contractului de racordare.

- Pentru realizarea racordării, utilizatorul achită operatorului de rețea, tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă.
- Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul va anexa solicitării următoarele documente:
 - Avizul tehnic de racordare, în copie;
 - Certificatul de înregistrare la registrul comerțului, în copie;
 - Autorizația de construire a obiectivului sau, în cazul construcțiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de închiriere, în copie;
 - Acordurile proprietarilor terenului, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum și pentru exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și de servitute asupra terenurilor afectate de instalația de racordare, dacă este cazul;
- În termen de 10 zile calendaristice de la depunerea documentației complete, operatorul de rețea va propune utilizatorului modelul de contract de racordare.
- În cazul în care, pentru racordarea unui loc de consum, sunt necesare lucrări de modificare ori deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului de rețea, rezultate din avizul de amplasament, acestea se vor face de către operatorul de rețea ca titular de investiție, pe cheltuiala utilizatorului, conform reglementărilor autorității competente, anterior încheierii contractului de racordare.
- După încheierea contractului de racordare și în condițiile prevăzute în acesta, operatorul de rețea soluționează toate problemele legate de realizarea racordării la rețeaua electrică, respectiv asigură: proiectarea, construirea și punerea în funcțiune a instalației de racordare, inclusiv realizarea în instalațiile din amonte de punctul de racordare a tuturor condițiilor tehnice pentru asigurarea capacității necesare în vederea preluării consumului suplimentar solicitat de utilizator la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare.

5. contractarea și executarea lucrărilor, recepționarea și punerea în funcțiune a instalației de racordare:

- Pentru racordarea utilizatorilor la rețeaua electrică se execută, după caz, următoarele categorii de lucrări:
 - a) lucrări de întărire a rețelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării unui utilizator;
 - b) lucrări pentru realizarea instalației de racordare, respectiv a instalațiilor cuprinse între punctul de racordare și punctul de delimitare;
 - c) lucrări pentru realizarea instalațiilor din aval de punctul de delimitare.

- Realizarea lucrărilor din categoria prevăzută la lit. a) se face de către operatorul de rețea și pe cheltuiala acestuia, în conformitate cu reglementările legale.
- Contractul de lucrări având ca obiect execuția lucrărilor din categoria prevăzută la lit. b) se va încheia de către operatorul de rețea cu un anumit proiectant sau constructor atestat, ales de către utilizator, dacă cere, în scris, în mod expres acest lucru operatorului de rețea, înainte de încheierea contractului de racordare. În această situație, tariful de racordare perceput de operatorul de rețea se va recalcula în mod corespunzător, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator și proiectantul sau constructorul pe care acesta l-a ales.
- Lucrările din categoria prevăzută la lit. b), respectiv instalația de racordare, se execută de către un operator economic atestat numai după încheierea cu operatorul de rețea a contractului de execuție.
- Realizarea lucrărilor din categoria corespunzătoare lit. c) este în responsabilitatea utilizatorului și se face pe cheltuiala lui.
- După recepția ei, instalația de racordare va rămâne în patrimoniul operatorului de rețea și va putea fi folosită pentru racordarea altor utilizatori, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare.

6. emiterea certificatului de racordare

- Pentru un loc de consum, S.C. TETAROM S.A. are obligația să emită și să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la recepția punerii în funcțiune a instalației de racordare, cu condiția depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de rețea, a dosarului instalației de utilizare întocmit de executantul acesteia.
- Emiterea certificatului de racordare pentru un loc de consum de către S.C. TETAROM S.A. se face din oficiu, fără a fi necesară o cerere în acest sens din partea utilizatorului.
- Dosarul instalației de utilizare se întocmește după realizarea fizică a acesteia și cuprinde următoarele documente:
 - declarația executantului, prin care se confirmă: respectarea cerințelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalației de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în condițiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia și cu îndeplinirea condițiilor care permit punerea ei sub tensiune;
 - procesele-verbale care confirmă efectuarea verificărilor și recepției la terminarea lucrărilor, cu rezultate corespunzătoare, buletine de încercări și altele asemenea.
- Dosarul instalației de utilizare cuprinde, după caz, și următoarele documente:
 - schema monofilară a instalației de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea conducerii prin dispecer, dar cel puțin la nivel de interfață cu instalația de

racordare, stația de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protecțiilor prevăzute și a reglajelor acestora;

- schema de racordare la rețeaua de utilizare a surselor proprii, avizată de operatorul de rețea.
- Emiterea certificatului de racordare de către S.C. TETAROM S.A. se face gratuit.

7. punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare

- Punerea sub tensiune a instalației electrice a utilizatorului se face de către S.C. TETAROM S.A. după emitere certificatului de racordare și încheierea de către utilizator a contractului pentru transportul, distribuția și/sau furnizarea energiei electrice, cu respectarea normelor în vigoare.
- Termenul de punere sub tensiune a instalației de utilizare este de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuția sau furnizarea energiei electrice și se prevede în contractul de racordare.
- Utilizatorul are obligația să asigure operarea și mentenanța instalațiilor proprii în conformitate cu normele în vigoare, cu personal propriu calificat și autorizat conform prevederilor legale sau prin operatori economici atestați conform legii.

NOTĂ: Prezenta procedură are caracter pur informativ și orice diferențe între aceasta și Ordinul ANRE nr. 59/2013 sau alte reglementări tehnice în vigoare vor fi interpretate în favoarea acestora din urmă!